



Neigung Sockel Kolben max.3°



Draufsicht:

Wendelbreite 6±0,6



- Hauptleuchtkörper
- (2) Nebenleuchtkörper
- (3) breiter Sockellappen

Darstellung: Signallampe Sig 3015 LL 30V 15/15W Ba20d/26

Artikel-Nr.: 00842891

Dateiname: 00842891.dwg gez.: A.Friedrich 19.11.04 100-1 Seite gepr.: Datum Index 24.10.18 gepr.: b 26.07.18 C Maßstab: 1/1 [mm] 02.02.11 d

Eigentum von: property of:

Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH

Nikolaus-Otto-Straße D-65582 Diez/Lahn zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001 Tel.: 06432/9131-0 Fax: 06432/62069

E-mail: info@dr-fischer-gmbh.de

Messstrom	0,5A	0,5A											
Messposition	parallel	parallel zur Photozellenachse											
Lebensdauerposition	0-90°	0-90°											
Ein-Ausschalt-Zyklus													
Einzelheiten	Eine Stu	Eine Stunde altem bei Betriebsspannung; zum Messen 2 min. einbrennen											
Eigenschaft	Wert	[]	Tol.	Spezifikation	Тур	AQL	instruktionen						
Leistung	15	W	±10%										
Strom	0,5	Α											
Spannung	30	٧	±10%										
Anfangslichtstrom	200	lm	min.										
Nennlichtstrom	220	lm											
Lichtausbeute	13,3	lm/W											
Lichtverlust	30%	%	max.	nach 75% der Lebensdauer (Mittelwert)									
Lebensdauer (Mittelw.)	6000	h	Mittelw	vert 50% Überlebende, Entwicklu	ngsziel I								
Lebensdauer (Einzelw.)	4500	h	Entwic	klungsziel									
Überspannungstest	10	%											
Sockel	Ba20d/26	1											
Sockelfestigkeit	3,0	Nm	min.										
abgesenkter Betrieb													
Leistung		W											
Strom		Α											
Lichtstrom		lm											

Sonstige technische Daten:

Lampe bei Dauerbetrieb für Jährlichen Auswechselrhythmus geeignet unter folgenden Betriebsbedingungen:

Werden die Lampen nachts für ca. 12 Stunden mit max.2/3 Nennspannung und Tags mit max. 100 % Nennstrom betrieben, wird eine Ausfallrate von max. 2 % nach 1 Jahr Betriebsdauer eingehalten.

- sonstige technische Daten wie bestehende SIG 3015 JL

Lampe soll nur senkrecht zur Leuchtkörperebene geneigt werden.

zulässige Brennstellung: s135.

Darstellung: Signallampe Sig 3015 JL 30V 15/15W Ba20d/26	Artikel-Nr.: 00842891	Datelnam	e: 00842891.dwg	gez.:	A.Friedrich	19.11.04 3/0¥€
		Selte	100-2			
		Index	Datum			
		a	14.02.05	gepr.:		
		ь	03.03.06			
		C		T Mai	3stab: 1/1	[mm]

Eigentum von: property of: Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH

Nikolaus-Otto-Straße D-65582 Diez/Lahn zertiliziert ISO 9001 und ISO 14001 Tel.: 06432/9131-0 Fax: 06432/62069

E-mail: info@dr-flscher-gmbh.de